MODEL **ＥＮＳ－２４ＸＡ**

高周波ノイズシミュレータ

HIGH FREQUENCY NOISE SIMULATOR

概　要

高周波ノイズシミュレータは、デジタル機器に影響を与える「高周波ノイズ」を発生する試験器です。立ち上がり時間1nsの高速パルスを電源ラインに重畳することができます。
また、オプションにより、「輻射ノイズ試験」や「信号線ノイズ試験」も実施できます。
ENSシリーズは、ノイズ試験の標準器として広く使用されています。

電子機器に影響を与える電源雑音傷害の大半は、落雷等による事故を除くと、給配電網の低圧側に発生するインパルス性雑音によるものです 。ENSシリーズは、このようなインパルス性雑音をシミュレートするためにSANKIで製品化した試験器です。

MODEL **ENS-シリーズ**

型　名		ENS-24XA	ENS-24PA
パルス幅		方形波：50ns～1000ns(50nsステップ)三角波：1μs	
パルス電圧／極性		方形波：±200V/±2000V　MAX.　三角波：±400V/±4000V　MAX.	
立ち上がり時間		方形波：1ns（±10%）　三角波：30ns（±20%）	
繰返し周期	MANU.TRIG	押しボタンスイッチによる	
	EXT.TRIG	1Hz～100Hz　MAX.　TTLレベル	
	VARITRIG	約30～100Hz	
	LINE 同期	50Hz又は、60Hz　注入位相角　0～360°	
被測定装置電力容量		AC240V　MAX.　DC65V　MAX.	
		単相　20A　MAX.	単/3相　30A　MAX.
所要電源		AC100V　50Hz/60Hz　200VA	
形状・重量		430×250×400（W×H×Dmm） 約20kg	430×250×400（W×H×Dmm） 約25kg
標準添付品		電源ケーブル、ライン入力ケーブル、ライン出力同軸ケーブル、パルス幅設定ケーブル、パルス入力ケーブル、波形観測用50Ωターミネーション、取扱説明書	

オプション

カップリングアダプタ　MODEL 18型

ループアンテナ　MODEL 25型

50Ω終端抵抗　MODEL NDL-5PV

カップリングクランプ　MODEL 10821

SANKI *EMC製品製造・販売元*

電子技研工業株式会社

横浜市港北区新吉田町190　TEL:045(620)0464

HTTP://WWW.denshigiken.com/

代理店